


aselsan

EKİNOKS



ODS-2I36D-IR

FULL HD 36X AKILLI IR
DOME GÜVENLİK KAMERASI

Full HD Çözünürlük / 25 fps

H264 Video Kodlama

36x Optik Yakınlaştırma

ONVIF Profile S Desteği

Yerleşik Video Analitikleri

400 Metreye Kadar IR LED Aydınlatma



www.aselsan.com.tr

ODS-2I36D-IR

FULL HD 36X AKILLI IR DOME GÜVENLİK KAMERASI

Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 1/1,9 inch CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080
- Elektronik Enstantane : 1/10000 s - 1/4 s
- Aralığı
- Geniş Dinamik Aralığı : 100 dB
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- Uyarlanabilir IR Aydınlatma : 400 metre aydınlatma mesafeli Tümlşik IR LED'ler
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli : 0.005 Lux @F1.5
Siyah-Beyaz : 0.0005 Lux @F1.5
IR aydınlatma ile 0 Lux
- Hareket Tespiti : Var
- Sertifikasyon : CE

Lens

- Lens Tipi : Tümlşik; deęişken odaklı
- Odak Uzaklığı : 5,9 - 210 mm
- Odaklama : Otomatik odak yeteneęi
- Yakınlaştırma : 36x optik yakınlaştırma
- Oto İris Tipi : Motorlu

Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -40° ~ +50°C
- Buzlanma ve : Var
- Buğulanma Önleyici Özellięi
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, aę
- Koruma Sınıfı : IP66

Mekanik

- Pan : 360°
- Pan Preset Hızı : 180°/s
- Tilt : -10° ~ +90°
- Tilt Preset Hızı : 120°/s
- Preset Sayısı : 255

Algoritma listesi

- Hareketli Hedef Tespiti
- Hareketli Nesne Sayma
- Gölge/Parlama Giderme
- Sahne Deęişim Tespiti
- Yönel Hareket Tespiti
- Sabotaj Tespiti
- Bırakılmış/Kayıp Nesne Tespiti
- Hassasiyet Ayarı
- Alan İhlal Tespiti
- Takip

Elektriksel

- Giriş Gücü : 12VDC
- Güç Tüketimi : <80W

Aę

- Destekli Protokoller : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
- ONVIF Desteęi : ONVIF Profile S

Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast
IP video desteęi
- Maksimum Kare Hızı : 25 fps
- OSD Desteęi : Evet (En az 10 karakter)
- Maskeleyme : 24 alan
- Video Kodlama : H264 kodlanmış video çıkışı
- Video Güvenlięi : RTSP akışı kimlik doęrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve : Var
- Farklı Seviye Kullanıcı Giriş
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware : HTTP üzerinden
Güncelleme